









Przekładnik prądowy

- Rdzeń dzielony, łatwy montaż
- Prąd pierwotny 100A~600A
- Prąd wtórny 40mA
- Bezpieczna praca

	100A/40mA	100A/40mA (3in1)	200A/40mA (3in1)	400A/40mA (3in1)	600A/40mA (3in1)
Model kompatybilny	M1-40	M3-40 / M3-40-Dual / XHub			
Częstotliwość	50 / 60 Hz				
Prąd znamionowy	100 A	100 A	200 A	400 A	600 A
Prąd wyjściowy	40 mA(AC)				
Średnica wewn.	16 mm	16 mm	24 mm	32.5 mm	50 mm
Obciążenie wtórne	20 Ω				
Dokładność	Klasa 0.5				
Przekładnia	2500 : 1	2500 : 1	5000 : 1	10000 : 1	15000 : 1
Montaż	Rdzeń dzielony				
Wysokość n.p.m.	≤ 4000 m				
Temp. pracy	-40°C~85°C	-40°C~70°C			
Wilgotność pracy	≤ 95 %	≤ 70 %			
Wytrzym. dielektr.	3 kV / 1 mA / 1 min				
Rezystancja izolacji	500 MΩ / 500 Vdc				
Materiał obudowy	PA / UL 94-V0				
Karkas	\	PBT / UL 94-V0			
Rdzeń	Ferryt				
Drut emaliowany	Miedź				
Przewody	UL 1581, 24AWG				
Certyfikaty	CE, UL, RoHS, REACH				
Długość przewodu	2m				
Wymiary(mm)					
					

V1.1. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 650.00137.00



Cewka Rogowskiego

- Cewka, łatwy i szybki montaż
- Prąd pierwotny 1000A / 1500A / 2000A / 3000A①
- Prąd wtórny 40mA
- Bezpieczna praca

	1000A/40mA(3in1)	1500A/40mA(3in1)	2000A / 40mA(3in1)	3000A / 40mA(3in1)
Model kompatybilny	M3-40 / M3-40-Dual			
Typ złącza	Phoenix			
Częstotliwość	45 Hz ~ 65 Hz			
Prąd znamionowy	1000 A	1500 A	2000 A	3000 A
Prąd wyjściowy	40 mA(AC)			
Średnica wewn.	100 mm	150 mm		
Dokładność odczytu	Klasa 0.5 % (pozycja centralna w pionie)			
Błąd położenia	1%			
Przekładnia	25000 : 1	37500 : 1	50000 : 1	75000 : 1
Zakres napięcia	1000V CATIII, 600V CATIV			
Napięcie zasil.	DC 5V			
Błąd fazowy	< 0.5 °			
Pasmo (3dB)	1 Hz ~ 20 kHz			
Temp. pracy	-40°C ~ 85°C			
Wytrzym. dielektr.	7400 Vac @ 50 / 60Hz 1 min			
Dł. przewodu (std.)	2 m			
Stopień ochrony	IP67			
Certyfikaty	CE, IP68, Rohs 2.0			
Wymiary(mm)				

①Starsze oprogramowanie licznika trójfazowego SolaX nie obsługuje cewki Rogowskiego 3000A i wymaga zdalnej aktualizacji.