

## Datenblatt

---

### Sockel für stehende Rahmenschränke EM (EmiterNet)

Code: EM/SH-J066

EM/SH-J068

EM/SH-J088

EM/SH-J060 EM/SH-J060CZ (schwarz)

EM/SH-J0810 EM/SH-J0810CZ (schwarz)

#### Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Für Montage mit den EM 19"-Standrahmenschränken aus Stahlblech. Standardmäßig pulverbeschichtet RAL 7044 – hellgrau – strukturiert.

Kann auf den Nivellierfüßen M12 (in der vorherigen Version M10) (im Lieferumfang des Schrankes enthalten) oder auf Rollen aufgestellt werden.

Lieferung verschraubt, verpackt im Karton (Schrauben zum Verschrauben im Lieferumfang). Sockel können verbunden werden. Bruchstellen an der Wand des Sockels zum Ausschlagen des Lochs 30 x 4 cm zum Einführen von Kabeln und Leitungen.



#### Bezeichnungen:

Sockelabmessungen 600 x 600 x 100 [mm] – Code: EM/SH-J066

Sockelabmessungen 600 x 800 x 100 [mm] – Code: EM/SH-J068

Sockelabmessungen 800 x 800 x 100 [mm] – Code: EM/SH-J088

Sockelabmessungen 600 x 1000 x 100 [mm] – Code: EM/SH-J060

Sockelabmessungen 600 x 1000 x 100 für Schrank EM/NDB-6042CZ-xx; RAL 9004 (schwarz), Code: EM/SH-J060CZ

Sockelabmessungen 800 x 1000 x 100 [mm] – Code: EM/SH-J0810

Sockelabmessungen 800x1000x100 für Schrank EM/NDB-8042CZ-xx; RAL 9004 (schwarz), Code: EM/SH-J0810CZ

#### Technische Daten:

##### Mechanisch:

Farbe – schwarz (RAL 7044) oder schwarz (RAL 9004)

Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden