

Karta katalogowa

Ramka maskująca kompletna RAMK, kod: poniżej

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Ramka maskująca kompletna służy do montażu (zatrzaśnięcia) modułów 22,5x45 (1 moduł) lub 45x45mm (2 moduły). Ramka montowana na standardowych puszkach natynkowych lub podtynkowych z oferty EMITER z rozstawem wkrętów mocujących 60mm (kody KD, KED, PU).

W komplecie: uchwyt mocujący metalowy (SUP), ramka maskująca (RAM).

W przypadku montażu mieszanego modułów gniazd zasilających z gniazdami komputerowymi (lub innymi) albo gniazd zasilających zintegrowanych możliwe jest, że nie wszystkie kombinacje pasują ze sobą. W takim przypadku prosimy o kontakt z działem technicznym celem odpowiedniego doboru rozwiązania.



Sposób montażu:

Uchwyt mocujący przykręcamy do puszki lub stopek, po uprzednim ewentualnym zamontowaniu pokryw maskujących (PM).

Wtrząskujemy gniazdo sieciowe lub komputerowe. Ramkę maskującą zatrzaskujemy na uchwycie mocującym.

Ramka (RAMK-6) może być montowana tylko na puszkach podtynkowych 6-modułowych (PU-6).

Oznaczenia:

Ramka maskująca kompletna 2-modułowa, (uchwyt metalowy), Kod: RAMK-2/M

Ramka maskująca kompletna 4-modułowa, (uchwyt metalowy), Kod: RAMK-4/M

Ramka maskująca kompletna 6-modułowa, (uchwyt metalowy), Kod: RAMK-6/M

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolory: biały

wymiary (szer x wys): 80x80mm (RAMK-2); 80x150mm (RAMK-4); 80x210mm (RAMK-6);

materiał: ramka ABS, uchwyt metalowy

Certyfikaty:

Deklaracja zgodności CE